

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPZ/

dla zadania:

- „Modernizacja bram garażowych w obiektach nr 3 i 9 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.”

I. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji bram garażowych w obiektach nr 3 i 9 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie polegającej na montażu bramy rolowanej w obiekcie nr 3 (1szt.) oraz bram segmentowych w obiekcie nr 9 (3 szt.). Celem modernizacji jest zmiana funkcjonalności obiektu nr 9 o funkcji magazynowej oraz pomieszczenia w obiekcie nr 3 o funkcjonalności magazynowej na miejsca garażowe. Zmiana funkcjonalności wymaga oprócz montażu bram wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach oraz wykonania robót budowlanych towarzyszących (wykonanie wylewki, zabudowa kanału samochodowego).

Wykonawca zagwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi oraz że wykona je bez usterek i braków, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Okres gwarancji:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat od daty odbioru końcowego.

II. Opis zakresu modernizacji

II.1 Budynek nr 9

1. Demontaż bram stalowych o wymiarach 430x432cm (szer. x wys.) – 3 szt.
2. Demontaż świetlików stalowych o wymiarach 430x42cm (szer. x wys.) – 3 szt.
3. Wykonanie konstrukcji stalowej wsporczej pod zabudowę z płyty OSB ograniczającej światło bramy o wymiarach 430x182cm (szer. x wys.) – 3 szt.
4. Docieplenie zabudowy metodą lekko mokrą (grubość styropianu 5cm) z położeniem tynku w kolorze nawiązującym do koloru bram – 23,48 m²
5. Montaż bram segmentowych z napędem o wymiarach w świetle otworu 430x250 (szer. x wys.) – 3 komplety
Wymagania dotyczące montowanych bram : grubość - 40 mm, kolor panelu, prowadnic bramy, skrzynki - RAL 7016, typ napędu - automatik, ilość nadajników w zestawie - 2szt., nadajnik ścienny, hamulec bezpieczeństwa, wyprowadzenie korby przez mur, możliwość montażu prowadnic do sufitu i ściany.
6. Zabudowa w pomieszczeniu nr 3 kanału samochodowego o wymiarach 500 x 90 (dł. x szer.) przy pomocy desek tj. ułożenie desek na kanale samochodowym deska dębowa lub akacja impregnowana grubości 50 mm) – 4,5 m²
7. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w modernizowanych pomieszczeniach (przewody elektryczne natynkowe 100,00 mb, wyłączniki 3szt., puszki 6 szt., lampy oświetleniowe 6 szt.) – 1 kpl.

8. Ułożenie przewodów w rurkach instalacyjnych \varnothing 22 na uchwytych - 100,00 mb (przewód YDY 3x2,5mm – 50 mb, przewód YDY 3x1,5mm 50 mb, rurki winidurowe \varnothing 22 – 3m długości – 35 szt., uchwyty montażowe – 250szt., łączniki do rurek instalacyjnych – 30szt.),
9. Montaż urządzeń elektrycznych (lampy LED – 6szt., gniazda hermetyczne podwójne 6 szt., puszki hermetyczne 12szt., wyłączniki hermetyczne 3szt.) – 1kpl.

II.2 Budynek nr 3

1. Demontaż bramy stalowej płytowej o wymiarach 240x210cm (szer. x wys.) – 1 szt.
2. Demontaż instalacji oświetleniowej – 20 mb.
3. Montaż bramy rolowanej z napędem o wymiarach w świetle otworu 240x210cm (szer. x wys.) – 1 komplet
Wymagania dotyczące montowanej bramy : panel PA77, kolor panelu, prowadnic bramy, skrzynki - RAL 7016, typ napędu - automatik, ilość nadajników w zestawie - 2szt., nadajnik ścienny, wyprowadzenie korby przez mur, montaż wewnętrzny.
4. Wykonanie wylewki zbrojonej likwidującej zagłębienie posadzki – 3,19 m³.
5. Ułożenie przewodów w rurkach instalacyjnych \varnothing 22 na uchwytych - 20,00 mb (przewód YDY 3x2,5mm – 20 mb, rurki winidurowe \varnothing 22 – 3m długości – 7 szt., uchwyty montażowe – 50 szt., łączniki do rurek instalacyjnych – 8 szt.),
6. Montaż urządzeń elektrycznych (lampy LED – 2 szt., gniazda hermetyczne podwójne 1 szt., puszki hermetyczne 3szt., wyłączniki hermetyczne 1szt.) – 1kpl.

Załączniki:

- Obiekt nr 9 - Rzut elewacji wschodniej i zachodniej – 1szt
- Obiekt nr 9 - Przekrój poziomy, przekrój A-A – 1szt
- Obiekt nr 3 – Rzut poziomy

Zadanie należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, uzgodnienia z Zamawiającym i niniejszy OPZ

Sporządził
Kazimierz Brach